Údaje aktuální ke dni: 29-03-2024 16:16

Odkaz na výrobek:
https://osvetleni-schodiste-led.cz/pohybov-senzor-svteln-senzor-v-jednom-zkrat-no-inteligentn-ovladae-na-schodech-zamen-na-inteligentn-regultory-pro-schody-chc-p-666.html



Pohybový senzor + světelný senzor v jednom - - Zkrat (NO) - inteligentní ovladače na schodech - zaměřený na inteligentní regulátory pro schody - - Chc

Cena	**857.85 Kč**
Dostupnost	**Dostupnost - 3 dny**
Doba zásilky	**24 hodin**
Katalogové číslo	**666**
Výrobce	**RESTAN**

Popis výrobku

parametry:

Detekční úhel - 20 °

Rozsah detekce - 0,25 - 3 m (22 ° C)

Vstup - 12V,

Provozní teplota - 10 ° C ~ 25 ° C

Provozní vlhkost - <93% RH

Rozsah práce - NO

twilight čidlo regulace: <3 Lux až 2000 Lux (hladké)

41x41x23 mm

Intenzita zatížení - až 15A

Senzor pohybu – miniaturní – 12V/15A pro zástavbu

Popis – použiti

Senzor 12V/15A z miniaturním objektivem určen je pro zástavbu uvnitř objektů. Muže být používana pro automatické zapnutí osvětleni s inteligentními ovladači, univerzalní konstrukce mechanicky – elektrická umožnuje použiti senzoru jako samostatného vykonneho přistroje.

Technické

Sila napájeni - 12V DC
Max zatíženi - 15A
Detekční uhel - 20 stupňů
Doba zdrženi - Reg. Plynula od impulsu do 5 minut
Detekční rozsah - Reg plunula od 0,2 m do 3m


Funkce

- Regulace výkonu v závislosti na intenzitě vnitřního světla

- Regulace doby zdrženi

- Regulace detekčního rozsahu

Nastaveni nastartováni senzoru



Je nutné namontovat mini senzor – připojit „pouze” žílu:

- pod 1 bílou

- pod 2 hnědou

- pod 3 zelenou

Potencjometrem **METER** nastavíme max odstup detekci pohybu od senzoru


Potencjometrem **TIME** nastavíme dobu zdržení relé (pro schodové ovladače nastavíme na minimum)

Následně připojíme žílu


- pod 4 žlutou a nastavíme potencjometrem **LUX** pokus povede se v závislosti na intenzitě denního světla.

Aplikační metody

Zapnout / vypnout systém pomocí led pasky / 12V led žárovek




Zapnutí / vypnutí systému pomocí LED pasky / LED žárovek - 12V a připojeného stmívače pro nastavení intenzity světla





Zapnutí / vypnutí systému pomocí LED pásu / LED žárovek - 12V a připojeného přídavného tlačítka umožňující současné

zapálení všech světelných bodů bez senzorů - po odpojení se systém vrátí do automatického režimu



Zapnout / vypnout systém pomocí led pasky / 24V led žárovek




12V
15A

