


Części niezbędne do skonstruowania oprawy na bazie profilu KOZUS.



Profil (A) | Zaślepka (B) | Osłona (C) | Taśma LED (D) | Osłona techniczna (E)


Elementy niezbędne przy czynnościach montażowych:

- klej montażowy


UWAGA! Wszystkie taśmy LED powinny być podłączone do zasilacza 12 V lub 24 V.

WAŻNE: Instrukcja przedstawia podstawową formę montażu.
Więcej metod i powiązanych akcesoriów znajdziesz na stronie


1. Wywierć otwór na przewody w listwie montażowej.




2. Umieść taśmę LED (D) w profilu, wyprowadź przewód zasilający, z ałóż osłonę techniczną (E) a następnie załóż zaślepkę (B).




3. Przyklej oprawę (A) do powierzchni sufitu i połącz przewód zasilający.




4. Nałóż warstwę gipsu na profil i sufit, a nastepnie pomaluj nawierzchnię.




5. Ostrym narzędziem przesuń pomiędzy profilem, a osłoną wzdłuż całej oprawy (po obu stronach osłonki) odcinając warstwę gipsu i farby od osłony. Następnie usuń osłone techniczną.



6. Załóż osłone docelową (C) w miejsce technicznej (E).





Parts needed to mount the KOZUS extrusion



Extrusion (A)

End cap (B)

Cover (C)

LED strip (D)

Technical cover (E)


Tools needed for mounting:

- mounting glue


WARNING! All LED strips should be connected to a 12 V or 24 V power supply.

IMPORTANT: The mounting instructions present the basic form of assembly.
More methods and related accessories can be found at


1. Drill a hole in the extrusion for the power cable.




2. Mount the LED strip (D) in the extrusion, lead out the power cable, insert the technical cover (E) and then insert the end cap (B).




3. Attach the fixture (A) to the ceiling surface with glue and connect the power cable.




4. Apply a layer of plaster to the extrusion and ceiling, and then paint the surface to finish.



5. Slide a sharp tool between the extrusion and the cover (on both sides of the cover) to cut off the layer of plaster and paint from the cover. Next remove the technical cover.




6. Insert the cover (C) in place of technical cover (E).





Podstawowe elementy oprawy / Basic fixture components



1. profil KOZUS / KOZUS profile
2. zaślepka / end cap




3. osłonka / cover




4. pasek LED (nie w komplecie) / LED strip (not included)
5. osłonka robocza / working cover

Uprzejmie informujemy o zastrzeżeniu sobie prawa do zmian asortymentowych i modyfikacji produktów.
We reserve the right to change and modify our products.

Schemat zasilania / Wiring diagram



Montaż pasków LED / Installation of LED strips




UWAGA:
- Pasków LED nie należy przesadnie zaginać.
- Podczas naklejania pasków należy unikać wybrzuszeń.
- Powierzchnia powinna być gładka, bez ostrych krawędzi. Przed naklejeniem paska LED powierzchnię należy odpowiednio oczyścić.

NOTE:
- LED Strips should not be excessively bend.
- When laying LED strips to surface avoid ripples.
- The surface should be smooth, without sharp edges. Before applying the LED strip surface should be clean.


Uprzejmie informujemy o zastrzeżeniu sobie prawa do zmian asortymentowych i modyfikacji produktów.
We reserve the right to change and modify our products.

Montaż profilu KOZUS do powierzchni (płyt kartonowo-gipsowych, drewna itp) /
Mounting of the KOZUS extrusion to a surface (drywall, wood etc)




Uprzejmie informujemy o zastrzeżeniu sobie prawa do zmian asortymentowych i modyfikacji produktów.
We reserve the right to change and modify our products.


7.



8.



9.



Uprzejmie informujemy o zastrzeżeniu sobie prawa do zmian asortymentowych i modyfikacji produktów.
We reserve the right to change and modify our products.

Deklaracja zgodności
Niniejszy produkt spełnia wymagania następujących Dyrektyw Unii Europejskiej:
- Dyrektywa RoHS (2011/65/EU)

Producent zaleca, czyszczenie miękką, wilgotną szmatką.
Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek nieprawidłowego montażu.
Zastrzegamy sobie prawo do zmian w konstrukcji produktu.

Declaration of conformity
The product meet the requirements of the following directives of the European Union:
- Restriction of Hazardous Substances RoHS (2011/65/EU)


Use a damp cloth, never a strong cleaning agent.
We shall assume no liability for damages resulting from wrong installation.
We reserve the right to make changes in the product design.

RoHS

Uprzejmie informujemy o zastrzeżeniu sobie prawa do zmian asortymentowych i modyfikacji produktów.
We reserve the right to change and modify our products.



Podstawowe elementy oprawy / Basic fixture components



1. profil KOZUS / KOZUS profile
2. zaślepka / end cap

24148 **Kompensa L** 24015 **Kompensa K** 24020



3. osłonka / cover


HS 22 17011 **HS 22** 17022 **LIGER 22** 17032 **MUN 22** 17042 **G-L** 00413 **G-L** 17006 **G-K** 17007 **G-K** 00415




4. pasek LED (nie w komplecie) / LED strip (not included)
5. osłonka robocza / working cover

Uprzejmie informujemy o zastrzeżeniu sobie prawa do zmian asortymentowych i modyfikacji produktów.
We reserve the right to change and modify our products.

Schemat zasilania / Wiring diagram



Montaż pasków LED / Installation of LED strips




UWAGA:
- Pasków LED nie należy przesadnie zaginać.
- Podczas naklejania pasków należy unikać wybrzuszeń.
- Powierzchnia powinna być gładka, bez ostrych krawędzi. Przed naklejeniem paska LED powierzchnię należy odpowiednio oczyścić.

NOTE:
- LED Strips should not be excessively bend.
- When laying LED strips to surface avoid ripples.
- The surface should be smooth, without sharp edges. Before applying the LED strip surface should be clean.


Uprzejmie informujemy o zastrzeżeniu sobie prawa do zmian asortymentowych i modyfikacji produktów.
We reserve the right to change and modify our products.

Montaż profilu KOZUS do powierzchni (płyt kartonowo-gipsowych, drewna itp) /
Mounting of the KOZUS extrusion to a surface (drywall, wood etc)




Uprzejmie informujemy o zastrzeżeniu sobie prawa do zmian asortymentowych i modyfikacji produktów.
We reserve the right to change and modify our products.


7.



8.



9.



Uprzejmie informujemy o zastrzeżeniu sobie prawa do zmian asortymentowych i modyfikacji produktów.
We reserve the right to change and modify our products.

Deklaracja zgodności
Niniejszy produkt spełnia wymagania następujących Dyrektyw Unii Europejskiej:
- Dyrektywa RoHS (2011/65/EU)

Producent zaleca, czyszczenie miękką, wilgotną szmatką.
Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek nieprawidłowego montażu.
Zastrzegamy sobie prawo do zmian w konstrukcji produktu.

Declaration of conformity
The product meet the requirements of the following directives of the European Union:
- Restriction of Hazardous Substances RoHS (2011/65/EU)

Use a damp cloth, never a strong cleaning agent.
We shall assume no liability for damages resulting from wrong installation.
We reserve the right to make changes in the product design.

RoHS

Uprzejmie informujemy o zastrzeżeniu sobie prawa do zmian asortymentowych i modyfikacji produktów.
We reserve the right to change and modify our products.